

Kurz-Manual für i3-Max mobil/VX vertikaler Garten

ausführliche Video-Dokumentation unter:

www.i3-garden.at/anleitungen



TIPP: Vor Befüllung sollte der Sack schön an der Korpus-Wand

Inhalt

2x Korpusteile (1), 1x Flachgarten(3), 1x Substrat-Leersack (4), 5x i3-Dock Sets (5) à 6 Stk mit Deckel, Max mobil: 1x Montageset (4 Klettstreifen, 10x Schrauben&Muttern), i3-Sticker), 1x Grundplatte(2), 4x Räder(7) / oder

Max VX: 1x Montageset (2 Montagestreifen PS, 10x Schrauben&Muttern, i3-Sticker)(6)

i3-Max - Zubehör: siehe unter <u>www.i3-garden.com/shop</u> z.B. das i3-Max – autom. Bewässerungssystem usw.



Für einige Regionen ist der Korpus bereits vormontiert.

Step1 – Korpus

Die 2 Korpusteile mit den Schrauben(außen)+Muttern(innen) verbinden.

Die Montageleisten von Korpusteil(8)
 (=mit Aufkleber oben) sind außen =
 überlappen den Korpus-Teil(7)



i3-Max VX -Step2 -

Montagestreifen mit Korpus verbinden
Den i3-Max auf den Kopf stellen, die 2
Montagestreifen PS durch leichtes Biegen
in die Laschen am Boden stecken.



X



TIPP: Klettstreifen -glatte Flächen nach außen erleichtern das Durchziehen durch die Grundplatte.

<u>i3-Max mobil</u> Step2/1 – Klettstreifen+Räder montieren

A: Den i3-Max auf den Kopf stellen, die 4 Klettstreifen je durch die 4 Laschen am Boden ziehen (glatte Fläche nach außen) und am Ende leicht überlappen

=verbinden.

B: Die 4 Räder in die Öffnungen der Grundplatte eindrücken



i3-Max mobil –Step2/2 – Grundplatte mit Korpus verbinden

C: Grundplatte über den Korpus halten, die 4 Klettstreifen durch die Schlitze ziehen und die Grundplatte auf den Korpus aufsetzen, Klettstreifen leicht straff ziehen.

D: 2 gegenüberliegende Klettstreifen öffnen und "schichtweise" überlappen=verbinden.



Step3 – Substrat-Sack einlegen

Substrat-Sack einlegen – darauf achten, dass der Substrat-Sack schön an der Korpus-Wand anliegt.

TIPP: nach ca. 40cm Befüllung den Sack mehrmals etwas hochziehen, damit auch der Boden sauber ausgefüllt ist.

TIPP: Den Sack für die Befüllung über den Korpus-Rand stülpen. Nach erfolgter Befüllung nach innen in die Erde stecken, da sich das Erd-Substrat über die Zeit nach unten sinkt = Nachfüllung nach ca. 4 Wachen.



TIPP: Ausbruch = Pflanzschild mit Bleistift wieder-beschreibbar

Step4 - i3-Dock(5) -Montage

Mit Schere oder Messer bei gewünschten Positionen den Sack rund aufschneiden, Ausbrüche entfernen = **Pflanzschild** zur Beschriftung.

Bepflanzte i3-Docks(5) passend in den Korpus einführen, leichte Drehung nach rechts = verriegelt.



Zubehör: www.i3-garden.com/shop i3-Max -

automatisches Bewässerungsset (2 Zonensteuerung)



Achtung beim i3-Max mobil:

Nicht über die Grundplatte kippen – diese könnte auf Grund der Überlastung brechen!

Ein ständig wachsendes Zubehörprogramm, Tipps und Tricks, FAQ's und vieles mehr finden sie unter: www.i3-garden.com/shop

- <u>Pflegehinweis</u>: Verwenden Sie zur Reinigung lauwarmes Wasser mit ein wenig Geschirrspülmittel bzw. einen Reinigungsschwamm. Verwenden Sie keine "scharfen" Putzmittel.
- Erklärung: Dieses Produkt wurde mit größter Sorgfalt zur Gänze in der EU erzeugt. Sämtliche verwendete Systemmaterialien entsprechen der "EU-Richtlinie 1935/2004/EC "lebensmittelecht".



Notizen zu "meinem i3-Max":



Experimentell: Auffang-Tasse für i3-Max mobil



Dies ist als Option gedacht, eventuelles Überwasser aus dem Gießen aufzufangen und abzuleiten, da die Braunfärbung optisch störend ist, um potentielle Probleme mit Nachbarn (unten) zu vermeiden, und den i3-Max auch indoor einzusetzen.

Dabei kann die Max-Grundplatte als "Roller" verwendet werden = einfach darauf aufsetzen.

Inhalt:

1x Auffangtasse Max (1), mit Ablass-Schlauch (2), 2x Schrauben M4 (3)

Montage:

- 1. Nach erfolgtem Zusammenbau der 2 Korpushälften (**Step1 Korpus**) den i3-Max in die Auffangtasse stellen, der Schlauch zeigt nach vorne Orientierug an der Logo-Position (4)
- 2. Auffangtasse mit den 2 Schrauben M4 (3) mit dem Korpus verbinden dies ersetzt **i3-Max mobil Step2/1** + **i3-Max mobil Step2/2** aus der i3-Max Anleitung!
- 3. optional kann die Grundplatte mit den 4 Rädern als "Roller" verwendet werden Fortfahren mit **Step3 Step5**

Empfehlung:

Das automatische <u>i3-Max - automatisches Bewässerungsset (2 Zonensteuerung)</u> mit **2 Sensor-gesteuerten Bewässerungszonen**.

https://i3-garden.com/shop/i3-Bewaesserungssysteme

